

GRUPPO ELETTROGENO tipo **QAS 138 PD**
Atlas Copco matr. **AIP 389375**

az. 140

Motore Perkins serie **1006-TAG**

Alternatore Mecc-Alte tipo **ECO 34-1L**

Regolatore elettronico AVR tipo **AVR**

Modulo di controllo elettronico
Atlas Copco tipo **QAC**

potenza in servizio continuo: **125 Kva - Volt 400 / 50 Hz**

potenza in servizio alternato: **138 Kva - Volt 400 / 50 Hz**

dimensioni: lunghezza **3.150 mm.**

larghezza **1.150 mm.**

altezza **1.615 mm.**

peso **2.450 Kg.**

capacità serbatoio carburante: **310 litri**

consumo indicativo al **100%** del carico:

a **50 Hz** **28,30 litri / ora**

a **60 Hz** **_____ litri / ora**

consumo indicativo al **75%** del carico:

21,60 litri / ora

_____ litri / ora